

Opel Ascona Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/opel/ascona>

Der Opel Ascona, ein Mittelklassewagen, wurde von 1970 bis 1988 in drei Generationen hergestellt: A, B und C. In diesem Material finden Sie eine Beschreibung des Sicherungs- und Relaiskastens im Opel Ascona C, hergestellt in den Jahren 1981 und 1982 , 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 und 1988. Beachten Sie die Sicherung des Zigarettenanzünders.



Zentraler Sicherungskasten Opel Ascona

Der Hauptblock mit Sicherungen und Relais befindet sich in der Kabine unter der Instrumententafel.



Das aktuelle Designdiagramm wird auf die Rückseite der Schutzhülle gedruckt.

Planen



Beschreibung der Sicherungen

1	10A Linker Scheinwerfer (Standlicht), Linkes Rücklicht (Standlicht)
2	10A Rechter Scheinwerfer (Standlicht), Rechtes Rücklicht (Standlicht), Kennzeichenleuchte, Motorraumleuchte, Instrumentenleuchten, Radio
3	10A Linker Scheinwerfer (Fernlicht)
4	10A Rechter Scheinwerfer (Fernlicht)
5	10A Linker Scheinwerfer (Abblendlicht)
6	10A Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht)
7	Reservieren
8	10A Blinker- und Warnblinkrelais, Rücklichter (Bremslichter), Nebelscheinwerferrelais
9	30A Wischermotor
10	10A Rücklichter (Nebelscheinwerfer)
11	30A Motorkühlgebläsemotor, Hupe
12	20A Elektromotor des Innenraumheizungsgebläses

13	20A Rücklichter (Rückfahrscheinwerfer), automatisches Vergaserheizelement, Zigarettenanzünder, Außenspiegelmotor, Handschuhfachbeleuchtung, Sitzheizelemente
14	20A Klemme „30“ für konstante Versorgungsspannung der Anhängerkupplung
15	20A Blinker (im Warnblinkmodus), Innenleuchte, Radio, Uhr, Bordcomputer
16	20A Kraftstoffeinspritzsystem
17	20A Nebelscheinwerfer
18	20A Heckscheibenheizelement

Für den Zigarettenanzünder ist Sicherung Nr. 13 mit 20A zuständig.

- A – Relaischalter für Fahrtrichtungsanzeiger und Warnblinkanlage
- B – Relais zum Einschalten der Heckscheibenheizung
- C – Wischerrelais
- D – Relais zum Einschalten der Nebelscheinwerfer

Auf der Rückseite des Geräts befinden sich möglicherweise zusätzliche Relais und Sicherungen.



- E – Bordcomputer-Relais
- F – Heckscheibenwischerrelais
- G – Tagfahrlicht-Steuerrelais
- H – Scheinwerferschalter
- I – Warnsummer
- 19 – Sicherung der Zentralverriegelung
- 20 – Sicherung für elektrische Glasaufzüge