

Mercedes-Benz T1 (TN) Sicherungskasten Belegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/mercedes-benz/t1>

Der Mercedes-Benz T1 (TN) stellt eine Familie leichter Nutzfahrzeuge von Mercedes-Benz dar, die von 1977 bis 1995 produziert wurden. In diesem Artikel präsentieren wir eine Beschreibung der Sicherungen und Relais des Mercedes T1 mit Blockdiagrammen und Fotobeispielen ihres Designs für Modelle, die in den Jahren 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 und 1995 hergestellt wurden.



Fracht-KleinbusMercedes-Benz T1 410 1995

Der Zweck der Sicherungen und die Position des Relais können von den dargestellten abweichen und hängen vom Baujahr und der Version Ihres Fahrzeugs ab. Überprüfen Sie die Informationen anhand Ihrer Diagramme auf der Blockabdeckung.

Sicherungskasten

Der Hauptsicherungskasten befindet sich auf der Beifahrerseite unten in der Instrumententafel.

Fotodiagramm



Bezeichnung aus dem Blockdeckel

1	Rear fog lamp Fog lamp	15 A	16	Tagfahrlicht
2	Hazard warning flasher Interior lamp	15 A	17	Tagfahrlicht
3	Intake manifold heater Carburetor heater (on gasoline engine only)	30 A	18	
4	Stop lamp Horn Instruments and gauges	15 A	19	
5	Backup lamp Blower Instruments and gauges	15 A	20	
6	Turn signal Windshield wipers	20 A	21	
7	Idle fuel cutoff valve Oxygen sensor (on gasoline engine only)	15 A	22	
8	Trail lamp, left Parking lamp, left	15 A	23	
9	Trail lamp, right Parking lamp, right	15 A	24	
10	Instrument lighting	15 A	25	
11	High beam, left High beam indicator	15 A	26	
12	High beam, right	15 A	27	
13	Low beam, left	15 A	28	
14	Low beam, right	15 A	D3	
15	Diode monitoring	15 A	D4	
D1	Diode D+		D5	
D2	Diode, autom. Transmission		D6	

Beschreibung

1. 15A Nebelschlussleuchte, Nebelscheinwerfer.
2. 15A Warnblinkanlage, Innenbeleuchtung, Fahrtenschreiber, Uhr.
3. 30A Ansaugkrümmerheizung, Vergaserheizung (nur Benzinmotor)
4. 15A Bremslicht, Signal (Hupe), Display (Instrumententafel)
5. 15A Rückfahranzeigeinheit, Scheibenwischer, Instrumententafel
6. 20A Blinker, Scheibenwischer
7. 15A Lambdasonde, Leerlaufventilabschaltung (nur Benzinmotor)
8. 15A Rücklicht links, Seitenmarkierungslicht links
9. 15A Rücklicht rechts, Seitenmarkierungslicht rechts
10. 15A Instrumentenbeleuchtung
11. 15A Fernlicht links
12. 15A Fernlicht rechts
13. 15A Abblendlicht rechts
14. 15A Abblendlicht links
15. 15A Diodenüberwachung
16. 15A Diode D
17. 15A Dioden-Automatikgetriebe
18. 20A Zusatzheizung
19. 15A-Radio
20. 15A Laderaumbeleuchtung
21. 20A Beheizter Spiegel
22. 20A Beheizter Spiegel
23. 15A Zusatzheizung
24. 15A Automatikgetriebe
25. 15A Automatikgetriebe

Einige Relais können hinter dem Sicherungskasten installiert werden (z. B. Lichtrelais) oder als separate Einheit installiert werden.

Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, freuen wir uns über Ihre Kommentare.